



Gebrauchsanweisung zur Adix-Rechenmaschine.

Bevor die Maschine in Gebrauch genommen wird, sind sämtliche Scheiben des Zählwerkes auf Null zu stellen, was auf zweierlei Arten, wie folgt, geschehen kann.

Man drückt die 9er Taste so oft, bis auf der Mittel- oder Zehnerscheibe eine 9 erscheint und ergänze dann die Differenz zu 000 durch Drücken der entsprechenden Taste. Die 0 an der linken oder Hunderterscheibe wird durch Linksdrehen des kleinen Rades mittelst des sich daran befindlichen Stiftes bewirkt.

Will man hingegen die Nullstellung bewirken ohne auf Zahlen und Tasten zu achten, so drücke man mit dem Daumen der linken Hand die 1er Taste, drehe gleichzeitig das kleine Rad mittelst des daran befestigten Stiftes nach links, drücke diesen an die Tastenwelle und drehe hierauf das grosse Rad mittelst des geränderten Knopfes so lange nach rechts, bis man eine Hemmung verspürt, die in dem Augenblick eintritt, wenn das Zählwerk 099 zeigt. Alsdann lasse man die sämtlichen 3 Teile los, worauf sich auf der Hunderterscheibe die 1, auf der Einheit- und Zehnerscheibe hingegen die 00 von selbst einstellen. Ein Druck auf den Stift des kleinen Rades der Tastenwelle zu, bringt auch an der Hunderterscheibe die 0 zum Vorschein.

Addiren. Man addirt kolonnenweise von oben nach unten, also zunächst die Einheitszahlenreihe.

Man liest zum Beispiel 4, 1, 9, 6, tastet dann auf der Maschine 4, 1, 9, 6 und so fort. Das Resultat erscheint sofort auf dem Zählwerk. Ergibt dieses z. B. 238, so wird 8 angeschrieben und 23 übertragen. Um letzteres zu erreichen, macht man auf eine der beiden oben angegebenen Methoden die Nullstellung und bringt die Zahl 23 entweder durch entsprechenden Tastenanschlag oder Drehen des grossen Rades zum Vorschein. Letzteres kann jedoch nur gedreht werden, währenddem die 1er Taste niedergedrückt wird.

War z. B. das Resultat jedoch 217, so ist also als Uebertragungszahl 21 einzustellen. Man drücke hierzu also nur die 4er Taste und bringe die 0 an der Hunderterscheibe einfach durch Drehen des kleinen Rades zum Vorschein. Letzteres kann überhaupt jederzeit auf 0 gestellt werden.

Sobald die 2 vorderen Zahlen nebeneinander grösser sind als die 2 hinteren Zahlen, wie also im vorliegenden Falle 21 zu 17, bewirkt man die Einstellung auf diese Weise.

Bei einer kleinen Uebung ist die ganze Manipulation der Null- bzw. der Einstellung des Restes in 2 Sekunden bewerkstelligt.

Behandlung der Adix. Wenn eine Reihe die Summe 2700 übersteigt, so tritt genannter Stift unter die Deckplatte und kann sodann mit dem Finger behufs zurückdrehen nicht mehr erfasst werden. Es ist dann einfach das Rad zurückzudrehen.

Uebermässiges starkes Anschlagen der Tasten muss unterbleiben. Von Zeit zu Zeit öle man die stärkeren Reibungen unterworfenen Teile. Das Zählwerk, ebenso die fallende Sperrklinke am grossen Rade dürfen dagegen nicht geölt werden.

Garantie. Die Adix Company leistet für gutes Material und gediegene Arbeit ein Jahr lang in der Weise Garantie, dass sie einzelne Stücke, die dieser Garantie nachweislich nicht entsprechen, umtauscht bzw. umwechselt, falls die betreffende Maschine der Fabrik kostenlos eingesandt wird.

NB. Wird man während des Addirens gestört, so macht man unter die zuletzt addirte Zahl einen Punkt, klappt das Etui zu, um später wieder von dem Punkt an weiter zu addiren.

7	5	7	4
4	7	8	1
3	8	3	9
	4	1	6
5	4	1	7
6	6	3	7
6	8	4	2
4	4	8	5
8	9	1	3
	1	2	2
1	5	8	9
6	7	4	8
2	5	4	7
7	1	5	9
8	9	3	1
4	8	1	4
1	2	1	5
5	4	8	7
	4	1	6
6	7	3	1
4	3	2	9
2	9	8	7
9	8	1	7
4	6	2	1
9	4	3	6
	4	1	7
8	7	4	2
3	8	4	3
3	5	1	8
2	7	1	3
7	9	7	2
6	7	4	8
8	6	1	4
9	7	1	1
4	3	3	2
2	7	8	5
8	9	7	7
6	4	1	5
	8	2	9
1	8	3	2
7	8	2	9
4	7	1	9
3	1	3	2
2	5	4	8
4	7	2	9
22	6	2	5
	6	2	5